Kit de conversion d'Emergency pour luminaire

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : BATERYPCTMBW
Puissance nominale : 3W-50W
Tension Nominale: DC18V-175V
Matériaux de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Dimensions (mm): 140x55x33mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -15° + 50°
Autres Informations: Battery 3.7V / 2.5Ah
Matériel de la batterie: LiFePO4 - Lithium-Ferrophosphate-LPF
Temps de téléchargement: 50W: 50 minutes - 40w: 60 minutes - 30w: 75 minutes - 20w: 90 minutes
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3

CONVERTS TOUS TYPES DE LED LUMINAIRE INTO EMERGENCY. Avec la batterie d'urgence 2500mAh vous serez en mesure de convertir n'importe quel luminaire LED en une urgence. Son fonctionnement est en réglementant le luminaire à 30% où vous l'installez automatiquement. Maximum de 50W.

La batterie est installée en alimentant le conducteur LED du luminaire et en se connectant au réseau électrique.

Référence	Puissance (W)	Dimensions (mm)
BATERYPCTMBW	3W-50W	140x55x33mm

Photographies et dimensions

GARANTIE 3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne